

Funktionsbeschreibung

Der SPATZ HDMI-3i 1.3 Umschalter schaltet alle HDMI und DVI Signale, die HDMI 1.3 HDCP 1.1 und DVI 1.0 kompatibel sind.

Selbstverständlich ist der Umschalter mit allen anderen Signalarten abwärtskompatibel.

Die Eingänge können zyklisch mit dem Fronttaster angewählt werden, oder direkt mit der Infrarotfernbedienung umgeschaltet werden.

Die Signal Enhance Funktion kann Kabelverluste am Eingang von 8dB ausgleichen (typisch bis 10 m) ausgleichen, bei längeren Kabeln empfehlen wir unsere speziellen Kabelequalizer die bis zu 40dB Signalabschwächung kompensieren können.

Technische Daten

Versorgung	DC 5V
Videoeingang	3 x DVI oder HDMI 1.3 (HDCP)
Videoausgang	1 x DVI oder HDMI 1.3 (HDCP)
Unterstützte Auflösungen	480i –1080p
unterstützte Frameraten	24-120 Hz
Grösse HDMI-3i 1.3	200 x 104 x 25 mm

Functional description

The SPATZ HDMI/DVI switchers offer the choice of 3 HDMI/DVI inputs.

The unit is fully compatible with HDMI 1.3 HDCP 1.1 and DVI 1.0 standards. It is fully downward compatible to older HDMI and DVI standards

Inputs maybe switched with the front button or direct acces via IR remote.

The signal enhance function can compensata 8dB loss at the inputs (typical up to 10m). For longer cables we recommend our HDMI or DVI cable equalizers that can compensate for up to 40 db signal attenuation.

Technical Data

Power supply voltage	DC 5V
Video input	3 x DVI or HDMI 1.3 (HDCP)
Video output	DVI or HDMI 1.3 (HDCP)
supported resolutions	480i –1080p
supported framerates	24-120 Hz
Dimension HDMI-3i 1.3	200 x 104 x 25 mm